



livePlug



L'assistance en ligne de Wanadoo

<http://assistance.wanadoo.fr>

L'assistance téléphonique :

0892 702 713 (0,34 euroT.T.C./min)

Guide d'installation

livebox[®]
accessoires



Compatible TV par ADSL

Comment ça marche ?

p. 3

Branchements

- ▶ Prérequis
- ▶ Branchements autorisés
- ▶ Branchements interdits

p. 4

p. 4

p. 4

Installation des liveplug

p. 5

Assistance

- ▶ Signification des voyants
- ▶ Si ça ne fonctionne pas

p. 6

p. 6

Informations

p.7

Contenu du pack



liveplug



Câbles Ethernet
(3 mètres chacun)



④



③




②



①

Réseau électrique

⑥



⑤



③



②



①



① Prise électrique murale.

④ Modem compatible ou Livebox.

② Le liveplug.

⑤ Décodeur Maligne TV.

La liaison maximale entre deux liveplug est de 200 m en fonction de l'état de l'installation électrique.


⑥ Téléviseur.

③ Câble Ethernet.


Prérequis

- ▶ Votre Livebox (ou autre modem ADSL compatible) doit être correctement configurée. Pour cela, consultez la notice de votre matériel.
- ▶ Vous devez disposer d'une prise électrique à proximité (maximum 3 mètres) de chacun des équipements.
- ▶ Ne branchez pas le liveplug sur des rallonges électriques, des multiprises filtrées ou parafoudre.
- ▶ Il est conseillé, pour une utilisation optimale, de favoriser le branchement le plus direct entre l'adaptateur et la prise murale.
- ▶ La compatibilité n'est pas assurée sur les installations triphasées.

Branchements autorisés




Branchements interdits




Etape 1

- ▶ Branchez un premier liveplug sur une prise électrique à proximité de votre Livebox ou votre modem ADSL compatible.
- ▶ Raccordez, avec un câble Ethernet, ce liveplug sur le port Ethernet jaune de la Livebox, ou le port Ethernet numéroté 1 du modem ADSL compatible.

Vous possédez une Livebox




Vous possédez un modem ADSL compatible



Etape 2


- ▶ Branchez le 2^{ème} liveplug sur une prise électrique à proximité du décodeur MaLigne TV.
- ▶ Raccordez, avec le câble Ethernet (fourni dans le pack MaLigne TV) ce liveplug sur le décodeur MaLigne TV.



Etape 3

- ▶ Veuillez maintenant configurer votre décodeur MaLigne TV, pour cela référez vous au guide de celui-ci.

Signification des voyants



type	Nom	État	Signification
ETH	100 / Act	Fixe / clignotant	Connecté / Activité Ethernet, 100 Mbs/s
	10 / Act	Fixe / clignotant	Connecté / Activité Ethernet, 10 Mbs/s
	col	Clignotant	Erreur de transmission
dLAN	power	Fixe vert	Appareil sous tension
	act	Clignotant	Connexion Ethernet, en activité
	link	Fixe vert	Connexion entre liveplug établie

Si ça ne fonctionne pas

- ▶ Vérifiez les branchements relatifs aux liveplug.
- ▶ Vérifiez que vos liveplug ne sont pas branchés sur des rallonges électriques filtrées ou parafoudres.
- ▶ Vérifiez que la LED « link » est allumée.
- ▶ Si elle est allumée, vérifiez que les LED « link/ Act » et « Act » clignent.

Garantie

Vos liveplug sont couverts par la garantie légale et par une garantie commerciale dont la durée est précisée sur votre contrat.

Avertissement

Attention ce produit ne peut être utilisé que pour relier votre Livebox ou modem à votre décodeur. La sécurité des données n'est pas assurée dans les cas d'utilisation différente.

Conformité CE

Le produit satisfait aux exigences techniques de la directive 1999/5/CE (R&TTE) et est conçu pour être utilisé au sein de la Communauté européenne et en Suisse. Le produit fait partie de la classe A, ce qui signifie que son exploitation peut entraîner des bruits parasites dans les zones d'habitation; le cas échéant, l'exploitant peut être tenu de prendre des mesures appropriées pour remédier au dérangement.

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de France Telecom. Le Groupe France Telecom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.



Les piles et les batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.

Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

